

商品規格

輸出功率：450W+450W

頻響範圍：20Hz~20KHz

性噪比：>91db

電源輸入電壓：110V

抗阻：8歐姆

麥克風最大輸入電平：±500mV

音樂最大輸入電平：±5V

最大輸入電平：±5V

商品重量：12KG

商品尺寸：433x100x335mm(寬x高x深)

產品內容

- 無線麥克風*2
- 遙控器*1
- USB 傳輸線*1
- 說明書*1
- 保證卡*1

注意事項

- 1.請不要靠近裸露的火焰源及裝滿液體的容器。
- 2.嚴重警告:非專業從事維修人員請勿擅自拆開機器，以免發生危險。

操作說明書

INSTRUCTION MANUAL

G&M A6

三合一專業數位擴大機



(使用前請仔細閱讀本說明書)

前/後面板功能介紹



- 1. 電源開關
- 2. 4.3吋電容液晶觸控螢幕

- 3. MP3輸入孔
- 4. 整合旋鈕



- 5. WIFI輸入孔
- 6. USB輸入孔
- 7. VGA孔
- 8. SBU/CENTER連接口

- 09音訊輸入端子
- 10. 麥克風輸入孔
- 11. 喇叭左右連接口
- 12. 電源輸出

麥克風介紹



遙控器介紹

